

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 1 von 5



- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Komplettsset mit Zentrale & App, Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und Zubehör
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene und Push-Benachrichtigung via App und E-Mail - Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)
- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinkblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Bis zu 32 Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen (FUBE35001A)

Das Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Basis Set ermöglicht den bequemen Einstieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Das Wort „smart“ bezieht sich dabei nicht nur auf das Produkt und die Bedienung über Tablet oder Smartphone – schon die Installation ist dank Plug and Play und vorkonfigurierten Komponenten im Set ganz einfach. Zeitaufwendiges Verdrahten und Bohren gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Neben der Zentrale mit App, bietet das Basis Set dank Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und dem dafür benötigten Zubehör alles für eine erste Basisabsicherung Ihres Zuhauses. Die kostenlose App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale und damit die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90 dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Das Basis Set ist auf bis zu

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 5

---

32 Funk-Komponenten und 4 IP-Kameras erweiterbar. So lassen sich beispielsweise mit der Smartvest Funk-Steckdose (FUHA35000A) Anwesenheitssimulationen und diverse weitere Automatismen vieler elektronischer Geräte realisieren.

## Hinweis:

Die Smartvest Funk-Fernbedienung ist durch einen integrierten Sicherheitsmechanismus vor sogenannten Replayangriffen geschützt. Alle Schalt-Befehle zur Smartvest Zentrale sind individualisiert und damit durch unbefugte Dritte nicht reproduzierbar.

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 3 von 5

## Technische Daten:

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Anzahl gleichzeitiger Zugriffe                         | 3                                  |
| Alarmierung  | E-mail, Push-Benachrichtigung, SMS |
| Anzahl Benutzer  | 1                                  |
| Anzahl Funkzonen                                       | 32                                 |
| Batterietyp  | 2 x CR2032, 9 x AA-Batterie        |
| Funkfrequenz   | 868 MHz                            |
| Gehäusematerial  | ABS                                |
| Integrierte Sirene                                     | < 90 dB                            |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)                   | 100 m                              |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)                    | 30 m                               |
| <b>Smartvest Funk-Alarmanlage &amp; App – Zentrale</b> |                                    |
| Anzahl gleichzeitiger Zugriffe                         | 3                                  |
| VdS Klasse   | ohne                               |
| Abmessungen  | (BxHxT) 280x194x89 mm              |
| Alarmierung  | E-Mail, Push-Benachrichtigung, SMS |
| Anzahl Benutzer  | 1                                  |
| Anzahl Drahtzonen                                      | 0                                  |
| Anzahl Ereignisse                                      | 1.000                              |
| Anzahl Funkzonen                                       | 32                                 |
| Anzeige  | LED                                |
| Ausgänge   | 0                                  |
| Batterietyp  | 6 x AA Batterie                    |
| Breite   | 280 mm                             |
| Ereignisspeicher                                       | Ja                                 |
| Funkfrequenz   | 868 MHz                            |
| Gehäusematerial  | ABS                                |
| Höhe   | 194 mm                             |
| Integrierte Sirene                                     | < 90 dB                            |
| Länge  | 89 mm                              |
| Leuchtfarbe  | Blau; Gelb; Rot                    |
| Max. Betriebstemperatur                                | 40 °C                              |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m  |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)  | 30 m   |
| Modulation                        | FSK  |
| Montageort                        | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Netzwerkanschluss                 | Ethernet 10/100 Mbit                                     |
| Notstromversorgung                | Ja   |
| Verschlüsselung                   | P2P: AES-128; Push: HTTPS                                |
| Zertifizierungen                  | CE   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 80 %   |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m  |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)  | 30 m   |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)    | 100 m  |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)     | 30 m   |
| Min. Betriebstemperatur              | 0 °C   |
| Modulation                           | FSK  |
| Montageort                           | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht                         | 0,54 kg  |
| Netzwerkanschluss                    | Ethernet 10/100 Mbit                                     |
| Notstromversorgung                   | ja   |
| Schaltausgänge                       | 0  |
| Spannungsversorgung DC               | 5 V  |
| Stromaufnahme                        | 480 mA   |
| Verschlüsselung                      | P2P: AES-128; Push: HTTPS                                |
| Zertifizierungen                     | CE   |

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 5

## Smartvest Funk-Öffnungsmelder

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Farbe                   | weiß                |
| Stromaufnahme Standby   | 0,005 mA            |
| VdS Klasse              | ohne                |
| Abmessungen             | (BxHxT) 40x71x14 mm |
| Anzeige                 | LED                 |
| Batterietyp             | 1x CR2032           |
| Breite                  | 40 mm               |
| Funkfrequenz            | 868 MHz             |
| Gehäusematerial         | ABS                 |
| Höhe                    | 71 mm               |
| Länge                   | 14 mm               |
| Leuchtfarbe             | blau                |
| Max. Batteriebensdauer  | 1 Jahr(e)           |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C               |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 80 %   |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m  |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)  | 30 m   |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)    | 100 m  |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)     | 30 m   |
| Min. Betriebstemperatur              | 0 °C   |
| Modulation                           | FSK  |
| Montageort                           | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht                         | 0,03 kg  |
| Sabotageüberwachung                  | Ja   |
| Stromaufnahme                        | 15 mA  |
| Zertifizierungen                     | CE   |

## Smartvest Funk-Bewegungsmelder

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Stromaufnahme Standby                | 0,03 mA              |
| VdS Klasse                           | ohne                 |
| Abmessungen                          | (BxHxT) 61x110x52 mm |
| Batterietyp                          | 3 x AA               |
| Breite                               | 61 mm                |
| Detektionsverfahren                  | Wärmeerkennung       |
| Erfassungsbereich Melder (m)         | 12 m                 |
| Funkfrequenz                         | 868 MHz              |
| Gehäusematerial                      | ABS                  |
| Höhe                                 | 110 mm               |
| Länge                                | 52 mm                |
| Max. Batteriebensdauer               | 2 Jahr(e)            |
| Max. Betriebstemperatur              | 40 °C                |
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 80 %                 |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m                |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)  | 30 m                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m  |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)  | 30 m   |
| Min. Betriebstemperatur           | 0 °C   |
| Modulation                        | FSK  |
| Montageort                        | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht                      | 0,163 kg   |
| PIR-Blickwinkel                   | Horizontal: 105°, Vertikal: 45° °                        |
| Sabotageüberwachung               | Ja   |
| Sensortyp                         | PIR  |
| Stromaufnahme                     | 15 mA  |
| Tierimmun                         | nein   |
| Zertifizierungen                  | CE   |

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 5

## Smartvest Funk-Fernbedienung

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Farbe                   | weiß                |
| Stromaufnahme Standby   | 0,005 mA            |
| Abmessungen             | (BxHxT) 30x60x14 mm |
| Anzeige                 | LED                 |
| Batterietyp             | 1xCR2032            |
| Breite                  | 30 mm               |
| Funkfrequenz            | 868 MHz             |
| Gehäusematerial         | ABS                 |
| Höhe                    | 60 mm               |
| Länge                   | 14 mm               |
| Max. Batteriebensdauer  | 2 Jahr(e)           |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C               |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 80 %                |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m    |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)  | 30 m     |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)    | 100 m    |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)     | 30 m     |
| Min. Betriebstemperatur              | 0 °C     |
| Modulation                           | FSK      |
| Montageort                           | sonstige |
| Nettogewicht                         | 0,022 kg |
| Sabotageüberwachung                  | nein     |
| Stromaufnahme                        | 15 mA    |
| Zertifizierungen                     | CE       |