

# MONTAGEANLEITUNG

## Rohrrahmentor VARIO compact

### 9 | Elektrische Türöffner

#### Elektrische Türöffner - Zutritt per Knopfdruck

Kleine Einbaumaße – maximale Wirkung. Der Elektrische Türöffner Modell 16WE ist ein kompakter Universaltüröffner für den Außenbereich. Eine hochwertige Oberflächenveredelung sorgt für optimalen Korrosionsschutz. Die elektrische Spule ist komplett vergossen und somit vor Feuchtigkeit und Wasser geschützt. Seine intelligenten Eigenschaften bieten optimale Sicherheit sowie eine schnelle und einfache Montage.



Einbau universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar

1. Verlegen Sie ein Stromkabel oder einen Klingeldraht von Ihrer Sprechanlage zu dem Tor, der mit dem elektrischen Türöffner geöffnet werden soll. Die Stromversorgung muss so dimensioniert werden, dass die Spannung im zulässigen Anschlussbereich bleibt. Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 16 V.
2. Befestigen Sie den E-Öffner-Halter und das Schließblech mit den mitgelieferten Schrauben.
3. Die Anschlussleitung muss mit dem vorhandenen Türöffner verbunden werden.
4. Befestigen Sie den E-Öffner mit den mitgelieferten Schrauben.
5. Das Tor muss so justiert werden dass es in die Schlossfalle einläuft und dort verriegelt.

### 10 | Ändern der Öffnungsrichtung beim Schloss

Die Falle am Schlosskasten kann um 180° gedreht werden.



Hier lässt sich die Falle drehen und somit das Einsteckschloss für beide Richtungen verwenden.